

Artikel **D2W DALI/Push Kontroller**

Model **Kontroller D2W (TW) DT8 - 12 bis 48VDC - Spezialfirmeware**

Art.Nr. **303301**

Alle Modelle der Serie

> Kontroller D2W (TW) DT8 - 12 bis 48VDC - Spezialfirmeware



Beschreibung

Kontroller zur DALI/PushDim Ansteuerung von zweifarbigen LED Bändern im DimToWarm Verfahren. Beim Reduzieren der Helligkeit ändert sich gleichzeitig die Lichtfarbe. Die Dimmkurve ist optimiert auf unsere zweifarbigen LED Bänder 2000–3000K.

Zur Betreibung des DALI-Kontrollers kann ein nicht dimmbares Netzteil verwendet werden.

Empfohlener DALI-Drehdimmer von Feller: Feller 40085 - E-Nr. 548 020 000

Spezifikationen

Abmessung LxBxH:	121 x 30 x 22 mm
Anschlussart	Schraubklemmen
Ausgangsstrom	max. 10 A
Ausgänge	2
Dimmart	DALI / PushDim
Leistung	max. 240 W
Schutzart	IP20
Spannung	12-48 V

Weitere Bilder



Zubehör



TunableWhite LED Strip 20W/m

Art.Nr. 190230



TunableWhite LED Strip 16W/m

Art.Nr. 190040